



TECHNICKÉ PARAMETRY:

Napájení:	12 V DC
Rozměry kontroléru:	64 x 34,5 x 22,5 mm
Celkový výkon:	3 x 2A (72W)
Pracovní teplota:	-20°C ~ +60°C
Komunikace dálk. ovl.	IR

Kontrolér s infračerveným dálkovým ovládáním slouží pro řízení 12V led pásek RGB. Kontrolér umožňuje dálkové zapnutí či vypnutí LED pásku a nastavení požadované barvy (15 barev) a intenzity světla. Pomocí kontroléru je možné spustit čtyři různé typy efektů s kombinací tří nebo sedmi barev.

ZAPOJENÍ KONTROLÉRU

Kontrolér připojte k napájecímu transformátoru 84W pomocí vstupu pro konektor Jack 5.5/2.1MM (konektor, který je osazen na námi dodávaném zdroji 84 W). Výstupní kabel kontroléru připojte k LED RGB páске. Vstup označení na konektoru kontroléru šipkou je nutné připojit na stejně označený vodič na LED pásku (společný vodič). V případě nedodržení správné polaritty nebude LED pásku možné ovládat. Dálkové ovládání vyjměte z ochranného obalu a odstraňte plastovou pojistku proti samovolnému vybíjení baterie.

NASTAVENÍ KONTROLÉRU

Pro správnou funkci Kontrolér je nejprve nutné spárovat s LED páskem, postupujte dle pokynů níže

Po připojení napájení ke kontroléru a led pásku stiskněte OFF pro vypnutí pásku.

Stiskněte tlačítko FLASH

Stiskněte tlačítko SMOOTH – měli byste vidět probliknutí pásku, které indikuje změnu nastavení kontroléru.

Pokud požadovaná barva na ovladači nesouhlasí s barvou, kterou pásek svítí, postup opakujte, dokud nedojde ke sjednocení barev pásku a ovladače.