

Uživatelský návod ovladače TL-CON-RGB-IR44B

44-tlačítkový ovladač s pokročilou mikro řídicí jednotkou slouží k ovládání LED světelných zdrojů, lze s ním nastavit jas, statické barevné volby a různé dynamické změny světelných efektů infračerveným dálkovým ovládáním.

Technický popis :

pracovní teplota :-20° až 60°C

vstupní napětí 12V-24VDC

výstup: 12VDC, 3x2A, celkem 72W

24VDC, 3x2A, celkem 144W

pouze pro vnitřní použití

Bezpečnostní informace :

1. Napájecí napětí a výstupní proud nesmí být

překročeno, jinak může dojít k poškození kontroleru

2. zapojení proveďte dle návodu na kontoleru, na šipku

zapojte +, od šipky zapojte barvy R,G,B LED diod

zařízení podle instrukce

Dovozce: T-LED s.r.o. , www.t-led.cz

Praha 5, Česká republika



Popis tlačítek IR ovladače, tabulka odpovídá rozložení tlačítek :

zesílení jasu	snížení jasu	vypnout	zapnout
stálá červená	stálá zelená	stálá modrá	stálá bílá
stálá oranžová	stálá světle zelená	stálá tmavě modrá	stálá mléčná bílá
stálá tmavě žlutá	stálá azurová	stálá hnědá	stálá bělorůžová
stálá žlutá	stálá světle modrá	stálá růžová	stálá zelenobílá
stálá světle žlutá	stálá blankytně modrá	stálá fialová	stálá modrobílá
zesílení červené	zesílení zelené	zesílení modré	rychlost +
zeslabení červené	zeslabení zelené	zeslabení modré	rychlost -
předvolba 1	předvolba 2	předvolba 3	automatická změna
předvolba 4	předvolba 5	předvolba 6	blikání zapnuto/vypnuto
3 barvy přepínání	7 barev přepínání	3 barvy prolínání	7 barev prolínání